



Danteデバイスのマルチキャストグループ設定-Ciscoスイッチ

Danteデバイスを Merging 設定ファイル で設定されたCiscoスイッチに接続して使用する場合、追加の設定手順が必要です。

Dante ユーザーはIPマルチキャストグループを追加する必要があります：

- Cisco Administration ページ を開いてください (Mergingのコンフィグファイルを適用した後のデフォルトアドレスは169.254.1.254です)
- Cisco Administration ページの Display Mode を **Advanced** に設定してください
- **Multicast > IP Multicast Group Address** をクリックして開いてください
- 左上の + をクリックして、**Multicast Group** を追加してください。

IP Multicast Group Address Table

+ Details...

Filter: VLAN ID equals to [] (Range: 1 - 4094)

IP Version equals to Version 4

- VLAN ID に **1** と入力し、IPマルチキャストグループアドレスとして **224.0.0.230** を入力して **Apply** をクリックします。

Add IP Multicast Group Address

★ VLAN ID: 1 (Range: 1 - 4094)

IP Version: Version 6 Version 4

★ IP Multicast Group Address: 224.0.0.230

Source Specific: Include

★ Source IP Address: []

- 同様に **224.0.0.231** , **224.0.0.232** , **224.0.0.233** を加えてください。
- Close でひとつ前の表示に戻します。
- 下にある表の中で、まず **224.0.0.230** グループにチェックを入れて、**Details** をクリックし、詳細を表示させます。
- Dante デバイスを接続しているポートを Static に設定し、**Apply**をクリックします。



VLAN ID: 1
IP Version: Version 4
IP Multicast Group Address: 224.0.0.230
Source IP Address: *

Filter: Interface Type equals to Port

Interface	GE1	GE2	GE3	GE4	GE5	GE6	GE7	GE8	GE9	GE10
Static	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Dynamic	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Forbidden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
None	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


IP Multicast Interface Settings

VLAN ID: 1
IP Version: Version 4
IP Multicast Group Address: 224.0.0.230
Source IP Address: *

Filter: Interface Type equals to Port

Interface	GE1	GE2	GE3	GE4	GE5	GE6	GE7	GE8	GE9	GE10
Static	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Dynamic	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Forbidden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
None	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* ポート9-10にDanteデバイスを接続している場合の例

- 同じことをアドレス **224.0.0.231**, **224.0.0.232**, **224.0.0.233** に対して同じ操作を繰り返します。
- 設定が終了したら、画面上部で点滅している赤い Save マーク  をクリックし、保存が完了したら終了です。